

～ネクストアグリ株式会社の電気牧柵器3500専用ソーラーパネルセットです～

この度は、弊社「3500用ソーラーパネルセット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。お読みになったあとは大切に保管して下さい。(保証についてを参照)尚、本仕様ならびに外観等は製品改良の為、予告なく変更する場合があります。

ソーラーパネル仕様

・単結晶 ・最大出力：12W ・最大出力動作電流：0.64A ・パネルサイズ：350×230×17 (mm)

セット内容

・12W パネル 1枚 ・取付金具一式 (パネルに装着済) ・ボルト、蝶ナット 各2ヶ

取付方法



1. 本体にソーラーパネルを取付けします。蝶ネジ・ナット2ヶ所締めつけます。



3. 本体の底部にある端子赤・黒にバッテリーケーブル (丸端子の方) をしっかりと取付けて下さい。赤が⊕黒が⊖で間違わないよう注意して下さい。




2. ソーラーケーブルを本体のソーラーケーブル端子に取付けします。



4. ワニ口クリップをバッテリー端子に取付けて下さい。赤色クリップを⊕黒色クリップを⊖取付けましたらケーブルをBOXで挟まないように横のバックルをしっかりと締めて本体を作動させて下さい。

- ・設置する際は南向きで日中に太陽が直接当たる所に置いて下さい。
- ・影が映り込みますと発電効率が落ちますのでご注意下さい。
- ・ソーラーパネルを取付けますと風の影響で転倒しやすくなります。強風時は、お客様で転倒防止対策を施して下さい。
- ・ネクストアグリ(株)の電気牧柵器 3500 専用ソーラーパネルセットです。(他の機種に取付けは出来ません)

ソーラーパネルをお使い頂くには、別途12V鉛バッテリーが必要になります。



注意

メーカー指定のパネルをお使い下さい。指定外のパネルをしますと故障の原因になります。



取付けイメージ

使わない時のバッテリー保管注意点

- ・バッテリーとバッテリーケーブルの接続を取り外して下さい。
- ・取り外したバッテリーを充電後、冷暗所に保管して下さい。
- ・バッテリーの劣化を防ぐ為、1ヶ月に1度を目安に配線を取付けて晴れた日に1日程度補充充電して下さい。

保証について

商品の初期不良ならびに1年以内の故障については保証対象になります。(ご購入日より) 雷、雨、天変地異や改造をされた商品、お客様の不備で起きた故障は保証されません。この説明書とご購入日の領収証が必要です。共に大切に保管して下さい。ご不明な点はお問い合わせ下さい。



<https://www.nextagri73.com/>

商品No.

万が一商品の不良や、付属品の不足等がございましたら下記弊社までご連絡ください。



ネクストアグリ株式会社

〒571-0074 大阪府門真市宮前町23番7号
TEL:072-813-8521 FAX:072-813-8526